

# Alimentatori per LED

## SERIE SDV SLIM A MORSETTI



LED driver Dual Voltage serie **SDV slim**, permette la selezione della tensione desiderata tra 12V o 24V. La selezione può avvenire in maniera automatica tramite la funzione "Auto identificazione" o in maniera manuale tramite il dip switch posto sul driver.

Con morsetti a molla per un collegamento semplice ed efficace. Raffreddamento passivo ed elevata efficienza, con rendimento >90%.

### CARATTERISTICHE GENERALI

Doppia tensione selezionabile 12V-24V

Funzione Auto-identificazione

**PFC:** > 0,9

**Dimmerabile:** NO

**Adatto per** impianti luce a LED e impianti di videosorveglianza



| CODICE    | Modello        | Carico Max | Voltaggio in Ingresso | Tensione in uscita | Frequenza | Corrente Max  | Dimensioni L*W*H (mm) |
|-----------|----------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| 530137070 | SDV-36W-12/24  | 36 W       | 180 - 265 Vac         | 12V - 24V          | 50-60 Hz  | 3A - 1,5A     | 145 * 50 * 29         |
| 530137071 | SDV-60W-12/24  | 60 W       | 180 - 265 Vac         | 12V - 24V          | 50-60 Hz  | 5A - 2,5A     | 145 * 50 * 29         |
| 530137072 | SDV-100W-12/24 | 100 W      | 180 - 265 Vac         | 12V - 24V          | 50-60 Hz  | 8,3A - 4,15A  | 158 * 50 * 29         |
| 530137073 | SDV-150W-12/24 | 150 W      | 180 - 265 Vac         | 12V - 24V          | 50-60 Hz  | 12,5A - 6,25A | 176 * 50 * 29         |
| 530137074 | SDV-200W-12/24 | 200 W      | 180 - 265 Vac         | 12V - 24V          | 50-60 Hz  | 16,7A - 8.3A  | 199 * 50 * 29         |
| 530137075 | SDV-300W-12/24 | 300 W      | 180 - 265 Vac         | 12V - 24V          | 50-60 Hz  | 25A - 12,5A   | 218 * 50 * 29         |

